

Lijst met geschikte LED lasten t.b.v. de 431 HAN LED dimmer

Fabrikant en artikel	Fitting	Belasting	Lichtstroom in Lumen	Maximale aantal	Maximale last	Beoordeling	Opmerking
LG A1912GD0GE1	E27	12,8W	810 lm	4 Stck.	51,2W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Megaman (NL) MM 03571	E27	11W	810 lm	3 Stck.	33W	★ ★ ★	4-6 Stuks knipperen
Megaman MM 21015	E27	11W	620 lm	4 Stck.	44W	★ ★ ★	★ ★ bij 5 lampen
Megaman MM 21007	E27	8W	420 lm	6 Stck.	48W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Megaman MM 21011	E27	5W	270 lm	3 Stck.	15W	★ ★ ★	★ ★ bij 4-12 lampen
MeLiTec (ALDI) L35-D	E27	12,5W	800 lm	5 Stck.	62,5W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop
Osram CLAS A60 (M2)	E27	12W	810 lm	3 Stck.	36W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Osram CLA 40 (M2)	E27	8,5W	470 lm	6 Stck.	51W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop
Philips Master LED Bulb 12W 827 E27 DIMM	E27	12W	806 lm	1 Stck.	12W	★ ★ ★	★ bij 2-3 lampen
Philips Master LED Bulb MV Dim Tone 8-40W E27 WW	E27	8W	470 lm	5 Stck.	40W	★ ★ ★	★ ★ bij 6 lampen is een aanpassing met poti nodig
Samsung STIILW 827102118 A40	E27	10W	550 lm	6 Stck.	60W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop
Syngonix 28975S	E27	8W	470 lm	6 Stck.	48W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Toshiba LDAC0627E7EUD	E27	6W	325 lm	8 Stck.	48W	★ ★ ★	Goed dimverloop

Lijst met geschikte LED lasten t.b.v. de 431 HAN LED dimmer

Fabrikant en artikel	Fitting	Belasting	Lichtstroom in Lumen	Maximale aantal	Maximale last	Beoordeling	Opmerking
Megaman (NL) MM 03783	E14	5W	220 lm	6 Stck.	30W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Philips Master LED Luster D 4-25W E14 WW P45 CL	E14	4W	250 lm	2-12 Stck.	48W	★ ★ ★ ★	Let op!! Bij 1 stuk voldoet de minimale last niet
Megaman (NL) MM 03591	GU 9	4W	220 lm	6 Stck.	24W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Interlight (NL) IL-16GD25K3	GU 10	6,5W	290 lm	8 Stck.	52W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop
Osram LED Superstar-PAR16 35 ADV	GU 10	5W	220 lm	8 Stck.	40W	★ ★ ★	Goed dimverloop
Megaman (NL) MM 03339	GU 10	15W	950 lm	1 Stck.	15W	★ ★	2-3 Stuks knipperen
Megaman (NL) MM 03594	GU 10	8W	400 lm	3 Stck.	24W	★ ★ ★	4-6 Stuks knipperen
Megaman (NL) MM 03903	GU 10	6W	230 lm	6 Stck.	36W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop
Havells-Sylvania 0026361	GU 10	5,5W	350 lm	6 Stck.	33W	★ ★ ★	Let op!! Bij meer lampen wordt het net beïnvloed
Syngonix 28972Q	GU 5.3	7,7W	330 lm	⁽¹⁾ 5 Stck.	⁽¹⁾ 38,5W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop (1) 1 trafo: getest met Ringkerntransformator van Eaglewise Electric HBL-50 (50VA / 12V~)
Havells-Sylvania 0026341	GU 5.3	7W	350 lm	⁽¹⁾ 5 Stck. ⁽²⁾ 15 Stck.	⁽¹⁾ 35W ⁽²⁾ 105W	★ ★ ★ ★	Zeer goed dimverloop (1) 1 trafo: getest met Ringkerntransformator van Eaglewise Electric HBL-50 (50VA / 12V~) (2) 3 trafo's: overschrijding van de max. LED last van 60W geeft geen thermische overbelasting
Osram Optotronic Ote 20/220-240/350 PC	LED EVG	16-20W	—	—	20W	★ ★ ★	Goed dimverloop